



2025.3.31

# AtomOS 11.01.00 ファームウェアリリースノート

## ShinobiGO

### インストール方法

---

アップデートをインストールする前に、Shinobi GO を USB-C 電源アダプター (最小出力 10W) で主電源に接続または、満充電のバッテリーを使用することを推奨します。

**ファームウェアのアップグレード中に Shinobi GO の電源が切れないことが重要です。**

1. Atomos が提供するファームウェアをダウンロードし、ZIP ファイルを解凍します。
2. Mac の場合は MS-DOS (FAT)、Windows PC の場合は FAT32 / NTFS で SD カードをフォーマットします。
3. ZIP ファイルに含まれるすべての .BIN ファイルを SD カードのルートディレクトリにコピーします。
4. アップデートファイルの入った SD カードを Shinobi GO の SD カードスロットに挿入します。
5. 電源ボタンを短く押し、Shinobi GO の電源を入れます。
6. Atomos ロゴが表示され、数秒後に自動的にファームウェアアップデートが開始されます。
7. ファームウェアのアップデートが完了すると、Shinobi GO の再起動を促すメッセージが表示されます。

**注意: 再起動する前に、Shinobi GO がアップデートを完了するまでに数秒の時間を空けてください。**

8. Shinobi GO の電源ボタンを長押しして電源を切り、すぐに再起動してください。
9. Shinobi GO が再起動したら、メインメニューから info タブを選択します。そこで、バージョン番号がインストールしたいファームウェアと一致していることを確認してください。

### アップデート内容

---

#### バッテリー残量表示の改善