



2025.4.16

# AtomOS 11.04.00 ファームウェアリリースノート

## Shinobi II

### インストール方法

アップデートをインストールする前に、Shinobi II を USB-C 電源アダプター（最小出力 10W）で主電源に接続または、満充電のバッテリーを使用することを推奨します。

**ファームウェアのアップグレード中に Shinobi II の電源が切れないことが重要です。**

1. Atomos が提供するファームウェアをダウンロードし、ZIP ファイルを解凍します。
2. Mac の場合は MS-DOS (FAT)、Windows PC の場合は FAT32 / NTFS で SD カードをフォーマットします。
3. ZIP ファイルに含まれるすべての .BIN ファイルを SD カードのルートディレクトリにコピーします。
4. アップデートファイルの入った SD カードを Shinobi II の SD カードスロットに挿入します。
5. 電源ボタンを短く押し、Shinobi II の電源を入れます。
6. Atomos ロゴが表示され、数秒後に自動的にファームウェアアップデートが開始されます。
7. ファームウェアのアップデートが完了すると、Shinobi II の再起動を促すメッセージが表示されます。  
**注意: 再起動する前に、Shinobi II がアップデートを完了するまでに数秒の時間を空けてください。**
8. Shinobi II の電源ボタンを長押しして電源を切り、すぐに再起動してください。
9. Shinobi II が再起動したら、メインメニューから info タブを選択します。そこで、バージョン番号がインストールしたいファームウェアと一致していることを確認してください。

## Shinobi II ユーザーマニュアル

ShinobiII の詳細や機能については、オンライン・ユーザーマニュアル FAQ をご覧ください。リンクはこちら:

<https://support.atomos.com/hc/en-us/sections/10342290247823-Shinobi-II-User-Manual> (英語版)

<https://www.atomos-japan.com/wp-content/uploads/2024/08/05c56cf551fe1383c880179604e498f0.pdf> (日本語版)

## 新機能

### タッチフォーカスの対応カメラ機種を追加

要望の多かったカメラをリストに追加しました。

#### 新たに追加された機種

#### 基本操作、タッチオートフォーカス、オートフォーカストラッキングに対応

Canon R8

Sony A1M2

Sony A9M3

Nikon Z8

Nikon Z6 III

Nikon Z6 II（静止画モードでのみ操作可能です）

#### 基本操作、瞬時のタッチオートフォーカスに対応（※トラッキング非対応）

Fuji X-H2（オートフォーカストラッキングは非対応）

Fuji X-H2S（オートフォーカストラッキングは非対応）

Fuji X-T5（オートフォーカストラッキングは非対応）

そのほかにも、多数の修正とパフォーマンスの改善が含まれています。